

# VHF nautici portatili Icom

## IC-M85E

Ricetrasmittitore VHF programmabile su frequenze PMR professionali.



### Caratteristiche

- › Compatto e leggero: 56 x 92 x 29 mm per 246 g compreso di batteria e antenna.
- › Display e tasti funzione retroilluminati.
- › Funzione dual e tri watch.
- › Funzione TAG, permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- › Funzione MOB (Man Over Board).
- › Funzione Man Down.
- › Lone Worker integrata.
- › Funzione Vox per utilizzo a mani libere.
- › Voice scrambler integrato.
- › 22 canali programmabili in banda PMR con canalizzazione 12,5 kHz.
- › Funzione AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dall'altoparlante.
- › Resistente a norme MIL-STD-810 C-D-E-F.
- › Grado di protezione: IP67.

### Dotazione

Batteria Li-Ion BP-290 (7,2V/2010 mAh) caricabatterie rapido BC-227, adattatore AC BC-123SE, antenna FA-SC58V, clip da cintura MBB-3, cinghia da polso, manuale operativo.



### Accessori opzionali dedicati

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BP-290</b> Batteria Li-Ion 7,2V/2010mAh                                                          |
| <b>BP-291</b> Contenitore per 5 batterie AA                                                         |
| <b>BC-227</b> Caricabatterie rapido da tavolo compatto incluso adattatore AC BC-123SE               |
| <b>BC-123SE</b> Adattatore AC per BC-227 di ricambio                                                |
| <b>BC-214</b> Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-132N per BP-290 incluso adattatore AC BC-157SE |
| <b>BC-157S</b> Adattatore AC per BC-214 di ricambio                                                 |
| <b>AD-132N</b> Adattatore a vaschetta per BC-214 di ricambio                                        |
| <b>CP-23L</b> Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con il BC-227 o BC-219N            |
| <b>OPC-515L</b> Cavo di alimentazione CC da usare con il BC-227 o BC-219N                           |
| <b>OPC-656</b> Cavo di alimentazione CC da usare con il BC-214                                      |
| <b>HM-163MC</b> Microfono a clip con presa jack 2,5mm                                               |
| <b>HM-222</b> Microfono/altoparlante IP68 con presa jack 3,5mm                                      |
| <b>HM-236</b> Microfono/altoparlante IP67                                                           |
| <b>EH-15B</b> Auricolare con jack 2,5mm (da usare con HM-163MC)                                     |
| <b>HS-94</b> Microfono/auricolare (richiede VS-5MC)                                                 |
| <b>HS-95</b> Cuffia/Microfono con archetto nucale (richiede VS-5MC)                                 |
| <b>HS-97</b> Auricolare/Laringofono (richiede VS-5MC)                                               |
| <b>VS-5MC</b> Cavo adattatore per HS-94/95/97 con PTT per VOX                                       |
| <b>SP-26</b> Auricolare ad aria con jack 2,5mm (da usare con HM-163MC)                              |
| <b>SP-27</b> Auricolare ad aria con jack 3,5mm (da usare con AD-135 o HM-222)                       |
| <b>SP-28</b> Auricolare con jack 2,5mm (da usare con HM-163MC)                                      |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SP-29</b> Auricolare con jack 3,5mm (da usare con AD-135 o HM-222)                                                              |
| <b>SP-32</b> Tubetto acustico trasparente (da usare con EH-15B)                                                                    |
| <b>SP-40</b> Auricolare con jack 3,5mm (da usare con AD-135 o HM-222)                                                              |
| <b>AD-135</b> Adattatore audio con presa jack 3,5mm                                                                                |
| <b>MT7H79A-M85</b> Cuffia/microfono Peltor ad alta attenuazione con microfono dinamico a connessione diretta - bardatura temporale |
| <b>MT7H79P3E-M85</b> Cuffia/microfono Peltor ad alta attenuazione con microfono dinamico a connessione diretta - attacco elmetto   |
| <b>FA-SC58V</b> Antenna di ricambio                                                                                                |
| <b>MBB-3</b> Clip da cintura di ricambio                                                                                           |
| <b>MB-96F</b> Attacco a cintura in cuoio da usare con MBB-3                                                                        |
| <b>MB-96FL</b> Attacco a cintura in cuoio lungo da usare con MBB-3                                                                 |
| <b>MB-96N</b> Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante                                                                      |
| <b>MB-136</b> Clip da cintura ruotante                                                                                             |
| <b>LC-187</b> Custodia in pelle (possibilità di caricare la radio con custodia)                                                    |
| <b>CS-M85</b> Software di programmazione                                                                                           |
| <b>OPC-2338</b> Cavo di programmazione USB                                                                                         |
| <b>PIB-LACCI-CH016</b> Laccetto elicoidale anticaduta                                                                              |



scopri di più

| Specifiche tecniche                 |                           |                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gamma frequenze (MHz)               |                           | Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425 / PMR Tx/Rx: 136 - 174 |
| Tensione di funzionamento           |                           | 7,2 V DC                                                             |
| Batteria standard                   |                           | 2010 mAh                                                             |
| Durata della batteria <sup>1</sup>  |                           | 14 ore (con BP-290)                                                  |
| Consumo TX (High)                   |                           | 1,5 A                                                                |
| Consumo Audio max                   |                           | 450 mA                                                               |
| Dimensioni (L x A x P) <sup>2</sup> |                           | 56 x 92 x 29 mm                                                      |
| Peso <sup>3</sup> (circa)           |                           | 246 g                                                                |
| Potenza di trasmissione             |                           | 5 W/3 W/1 W                                                          |
| Sensibilità                         |                           | -4 dBμ emf tip. (nautico/PMR: wide) / -2 dBμ emf tip. (PMR: narrow)  |
| Reiezione intermodulazione          |                           | 68 dB (nautico) / 65 dB (PMR)                                        |
| Uscita audio (dist. 10%)            | Altoparlante esterno      | 700 mW tip. (8Ω di carico a 1 kHz)                                   |
|                                     | Altoparlante int. a 1 kHz | 700 mW tip. (12 Ω di carico)                                         |

<sup>1</sup> Ciclo di funzionamento 5-5-90, elevata potenza di trasmissione, batteria standard.

<sup>2</sup> Escluse sporgenze.

<sup>3</sup> Con batteria.